



Handbank –ECO El lector de CMC7 para cheques

El lector de cheques **Handbank- ECO20** es un equipo que lee, decodifica y transmite los caracteres CMC7 de los cheques al PC.

Tiene un moderno diseño redondeado, muy compacto y robusto.

Es un lector motorizado, de gran simplicidad de manejo y gran fiabilidad.

Incorpora componentes de última generación.

No precisa de fuente de alimentación externa, se alimenta directamente a través del puerto USB.

CARACTERÍSTICAS	
Características de MICR	CMC7, ISO 1004-1995 Máximo 50 caracteres
Velocidad de alimentación	Entre 320 y 360 mm/sg.
Tipo de alimentación	Semiautomática, el transporte se realiza sobre un chasis metálico, con una cinta de gran anchura.
Compatibilidad	Windows 9X, NT, 2000, XP, Vista, Linux & MacOS
Indicadores	Leds rojo y verde, para verificar la lectura
Ratio reconocimiento CMC7	99.9%
Fiabilidad cabezal magnético	600.000 lecturas
Comunicaciones	USB
Alimentación eléctrica	Directamente desde el puerto USB
Consumo eléctrico	1W en reposo , 2/2W en funcionamiento
Dimensiones	Ancho 125mm. Alto 70mm. Ancho 72mm.
Peso	290 gramos